Bedienungsanleitung

Batterieladegerät

51977

Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

https://www.wiltec.de/contacts/

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

https://www.wiltec.de/docsearch

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592–0
Fax: +49 2403 55592–15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Beschreibung der Batterieladegeräte ohne Starthilfe

Umschaltung 6 Volt – 12 Volt

Mit dem BATTERIELADER GBL 6 AUTOMATIK haben Sie ein Gerät erworben, mit dem Sie sowohl 6-Volt- als auch 12-Volt-Batterien schnell, sicher und effizient laden können.

Allgemeine Hinweise

	Volt	
Nennspannung der Batterien		
Batterieladegerät 6/12 V (1 Abweiser)		

Die automatische Laderegelung hält den Ladestrom und die -spannung auf einem Durchschnittswert, so dass die Batterie keinen Schaden nehmen kann. Bei einem versehentlichen Kurzschluss schaltet sich das Gerät selbständig ab und ist nach einer Abkühlzeit von 2–3 min wieder voll funktionsfähig.

Technische Daten

Anschluss	**Ladespannung** (V)	**Leistungsaufnahme** (W)	**Batteriekapazität** (Ah)	**Ladestrom** (A)		**Gewicht** (kg)
				effektiv	arithmetisch	
230 V/50 Hz	6/12 (umschaltbar)	80	20–60	6	4,2	1,8

Ladehinweise

- Die Ladeleistung ist sehr konstant, und Ihre Autobatterie ist innerhalb von 3–4 Std. wieder voll einsatzbereit.
- Ladeanzeige: Das Ladegerät hat verschiedene Leuchtdioden, die den jeweiligen Ladezustand der Batterie anzeigen.
- Modell GBL 6: Die Dioden von 0–75 % Ladezustand erlöschen, sobald die Max-Anzeige erreicht ist. Das ist das Zeichen, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Inbetriebnahme

Der Anschluss ist einfach: Schließen sie die schwarze Klemme an den Minuspol „–“ und die rote Klemme an den Pluspol „+“ Ihrer Batterie. Wählen Sie als entsprechende Ladespannung 6 V oder 12 V aus und stecken Sie dann das Gerät ein.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Bedienungsanleitung muss vor der ersten Anwendung des Gerätes ganz durchgelesen werden. Falls über den Anschluss und die Bedienung des Gerätes Zweifel entstehen könnten, wenden Sie sich an den Hersteller.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Regen. **DAMIT DER BETRIEB MÖGLICHST SICHER IST, BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE GENAU:**

Achtung!

- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Während der Ladephase entstehen explosive Gase; vermeiden Sie deshalb Funken und offenes Feuer bzw. Rauchen in der Umgebung.
- Laden Sie die Batterie nur in belüfteten Räumen. Es ist strikt untersagt, das Gerät im Fahrzeug oder unter der geschlossenen Motorhaube zu verwenden.
- Laden Sie Standardbatterien und Wartungsbatterien nie zusammen.
- Laden Sie niemals Einwegbatterien.
- Lassen Sie hinter dem Gerät ausreichend Platz für die Belüftung.
- Halten Sie sich an die Anleitung des Herstellers.
- Überprüfen Sie den korrekten Säurestand der Batterie.
- Überprüfen Sie stets den einwandfreien Zustand von Netz- und Klemmkabel. Bei Beschädigungen des Netzkabels sollten Sie sofort Fachpersonal verständigen und das beschädigte Kabel durch ein neues ersetzen lassen.
- Das Gerät darf Witterungseinflüssen, Regen und Schnee nicht ausgesetzt werden.
- Das Gerät nicht barfuß benutzen; das Gerät nicht mit feuchten Händen oder feuchten Füßen berühren.
- Stecker nicht an der Leitung oder durch Zerren am Gerät aus der Steckdose ziehen.
- Lassen Sie es nicht zu, dass das Gerät von Kindern oder Unbefugten benutzt wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet, da es zur Gefahrenquelle werden kann.

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.